

Led Star MA-E002B

Прожектор светодиодный 4в1: Gobo, BEYE, Strobe, Laser



Руководство пользователя

EAC

Led Star

MA-E002B

1. Технические характеристики:

BEYE, Gobo, Strobe, Laser

Напряжение: 245В, 50Гц

Потребляемая мощность: 120Вт(BEYE 72Вт, Gobo 10Вт, Strobe 20Вт, 30мВт красный лазер, 50мВт зеленый лазер)

Источник света: Gobo: 2* 5Вт

BEYE: 6*12Вт светодиодов типа CREE 4в1

Strobe: 2*10Вт белых светодиодов

Laser: 30мВт красный лазер, 50мВт зеленый лазер

DMX канал: 14CH

Режим управления: DMX512, Master/Slave, Auto, Sound Control

Диммер: линейный 0~100%

Стробоскоп: 20 вспышек в секунду

Размер: 25*11.5*19см

Вес: 1.18кг

2. Меню:

| Опция | Описание |
|-----------|--|
| A001-A512 | Настройки адресации DMX |
| A1 1-A1 9 | Красный, 1-9 настройка скорости от медленной к быстрой |
| A2 1-A2 9 | Зеленый, 1-9 настройка скорости от медленной к быстрой |
| A3 1-A3 9 | Синий, 1-9 настройка скорости от медленной к быстрой |
| A4 1-A4 9 | Белый, 1-9 настройка скорости от медленной к быстрой |
| A5 1-A5 9 | Гобо |
| A6 1-A6 9 | Лазер, 1-9 настройка скорости от медленной к быстрой |
| A7 1-A7 9 | Стробоскоп, 1-9 настройка скорости от медленной к быстрой |
| A8 1-A8 9 | Авторежим группы эффектов, 1-9 настройка скорости от медленной к быстрой |
| S1 1-S1 9 | Режим управления звуком 1, 1-9 звуковая чувствительность |
| S2 1-S2 9 | Режим управления звуком 2, 1-9 звуковая чувствительность |

Led Star

MA-E002B

3. DMX каналы:

| 14 каналов | Функция | DMX значение | Описание |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | BEYE Rotate | 0-127 | 0-340 угол вращения |
| | | 128-255 | BEYE авторежим |
| 2 | BEYE Rotation Direction | 0-127 | Прямое направление вращения |
| | | 128-255 | Обратное направление вращения |
| 3 | Laser Rotate | 0-9 | Без функций |
| | | 10-255 | Скорость вращения лазера |
| 4 | Dimmer | 0-255 | Линейный диммер |
| 5 | Strobe | 0-9 | Без функций |
| | | 10-255 | Скорость стробоскопа |
| 6 | R Dimmer | 0-255 | Красный диммер |
| 7 | G Dimmer | 0-255 | Зеленый диммер |
| 8 | B Dimmer | 0-255 | Синий диммер |
| 9 | W Dimmer | 0-255 | Белый диммер |
| 10 | Gobo | 0-255 | Диммер гобо |
| 11 | Red Laser | 0-255 | Диммер красного лазера |
| 12 | Green Laser | 0-255 | Диммер зеленого лазера |
| 13 | Strobe White | 0-255 | Скорость белого стробоскопа |
| 14 | Macro Function | 0-50 | CH1-CH13 активны |
| | | 51-150 | Авторежим |
| | | 150-255 | Управление звуком |

4. Дистанционное управление

Led Star MA-E002B



| | |
|---------------|---|
| ON | Включение |
| OFF | Выключение |
| DMX | DMX режим |
| Auto | Автоматический режим, нажмите для смены эффекта |
| Speed+ | Увеличение скорости |
| Speed- | Уменьшение скорости |
| Voice | Режим звукового контроля, Нажмите для смены эффекта |
| Mic+ | Звуковая чувствительность + |
| Mic- | Звуковая чувствительность - |
| 1 | Красный |
| 2 | Зеленый |
| 3 | Синий |
| 4 | Белый |
| 5 | Ультрафиолет |
| 6 | Лазер |
| 7 | Стробоскоп |
| 8 | Авторежим группы эффектов |
| 9 | Управление звуком |